

## UBIQUITI UNIFI ACCESS GATE ACCESS STARTER KIT



Cena celkem:	<b>19 765 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 16 335 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>21 742 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 977 Kč</b>
Kód zboží:	PRSUBT0028
Part No.:	UA-SK-Gate
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi Access Gate Access Starter Kit

**UniFi Access Gate Access Starter Kit** umožňuje ovládat vjezd (např. bránu, závoru či vrata) pomocí připojeného interkomu. Ten kromě komunikace (video + audio) a manuálního dálkového otevření podporuje autorizaci pomocí **NFC karet a identifikačních čipů, PIN kódu, QR kódu** a mobilní aplikace **UniFi Identity**. Po spárování s kompatibilní kamerou Protect AI (není součástí balení) můžete také využít funkci *License Plate Unlock* (Odemknutí pomocí SPZ), která autorizuje přístup na základě registračních značek s povolením k vjezdu.

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

Sada obsahuje: 1× interkom (UA-Intercom), 1× rozbočovač/kontroler (UA-Hub-Gate), 1× PoE++ adaptér (U-PoE++), 2× dvou vodičové PoE extendery (UACC-Extender-2Wire-PoE-Tx/Rx).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Interkom - Ubiquiti UniFi Access Intercom (UA-Intercom)

**Kamera:** 8 Mpx, 3264 × 2448, LED přísvit, úhel záběru 79,4° horizontálně, 97,5° vertikálně, 118,2° diagonálně

**Displej:** ano, 7" dotykový, barevný, 1024 × 600 px

**Klávesnice:** ano, podsvícená

**Čtečka ID karet:** ano, Mifare (13,56 MHz)

**Rozhraní:** 1× 10/100/1000 Mbps RJ-45, Bluetooth 4.2, NFC (13,56 MHz, Mifare)

**Standardy:** ISO 14443A, 14443B, 15693

**Technologie:**

- NFC Tag 1, 2, 3, 4, 5
- MIFARE Classic

- MIFARE Plus
- MIFARE Ultralight
- MIFARE DESFire

**Napájení:** PoE (DC 48 V)

**Spotřeba:** do 13 W

**Krytí:** voděodolnost dle IP65

**Montáž:** přímo na zeď

**Provozní teplota:** -30 až +60 °C

**Hmotnost:** 965 g

**Rozměry:** 324,8 × 113,7 × 28,3 mm

#### **Rozbočovač/kontroler - Ubiquiti UniFi Access Gate Hub (UA-Hub-Gate)**

**Montáž:** DIN

**Rozhraní:**

- 1x tlačítko reset
- 1x vstup pro požadavek na otevření brány
- 1x vstup pro pozici brány
- 1x vstup pro požadavek na otevření bočních dveří
- 1x vstup pro pozici bočních dveří
- 1x vstup pro nouzový stav
- 5x 10/100/1000 Mbps RJ-45 (4x PoE výstup pro čtečky a kamery)
- 2x výstupní relé pro ovladač brány (bezpotenciálový kontakt)
- 1x AUX výstupní relé pro připojení externí sirény
- 1x výstupní relé pro zámek bočních dveří (napájený 12 V)

**Napájení:** PoE++ 802.3bt, max. příkon 50 W

**Provozní teplota:** -30 až +60 °C

**Hmotnost:** 460 g

**Rozměry:** 175 × 126 × 26 mm

#### **PoE++ adaptér - Ubiquiti UniFi PoE++ Adapter (U-PoE++)**

**Výkon:** 60 W

**Výstupní napětí a proud:** PoE++ 802.3bt, 48 V DC (max. 1,25 A)

**Napájení:** AC 100-240 V (50/60 Hz)

**Rozhraní:** 2x 10/100/1000 Mbps RJ-45

**Provozní teplota:** 0 až +40 °C

**Hmotnost:** 210 g

**Rozměry:** 106 × 63 × 34 mm

#### **PoE extender - UACC-Extender-2Wire-PoE-Tx/Rx (PoE vstup)**

**Rozhraní:** 1x 2drát, 1x 10/100 Mbps RJ-45

**ESD/EMP ochrana:** vzduchem ±8 kV, kontaktně ±4 kV

**PoE vstup:** 1x PoE++, DC 50 V, max. 1,2 A

**LED indikace:** ano, bílá

**Pracovní teplota:** -10 až +40 °C

**Hmotnost:** 77 g

**Rozměry:** 105 × 40 × 25 mm

#### **PoE extender - UACC-Extender-2Wire-PoE-Tx/Rx (PoE výstup)**

**Rozhraní:** 1x 2drát, 1x 10/100 Mbps RJ-45

**ESD/EMP ochrana:** vzduchem ±8 kV, kontaktně ±4 kV

**PoE výstup:** 1x PoE+, DC 48 V, 0,72 A

**LED indikace:** ano, bílá

**Pracovní teplota:** -10 až +40 °C

**Hmotnost:** 79 g

**Rozměry:** 105 × 40 × 25 mm

Manuál (montážní návod):



[Ubiquiti UniFi Access Gate Access Starter Kit - průvodce instalací](#)





